



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور رانا و ۲۰۶ ماکس



شرکت دیجیتال خودرو سامان مسکو
اولین سامانه دیجیتال خودرو

شدت	-----	F1
تغذیه FN	۴۰A	F2
فن رادیاتور	۴۰A	F3
فن رادیاتور	۲۰A	F4
ABS	۲۰A	F5
ABS	۲۰A	F6
چراغ جلو نور بالا چپ	۱۵A	F7
چراغ جلو نور پایین چپ - مه شکن جلو چپ	۱۵A	F8
چراغ جلو نور بالا راست	۱۵A	F9
چراغ جلو نور پایین راست - مه شکن جلو راست	۱۵A	F10
کمپرسور	۲۰A	F11
کلیدشیشه بالابر جلوراست	۱۰A	F12
کلید شیشه بالابر جلو چپ	۴۰A	F13
برق اصلی	۵۰A	F14
تغذیه مثبت ECU	۱۰A	F15
کوئل	۱۵A	F16
بمب بنزین	۱۰A	F17